

Voltario T30 auf MZ-24 PRO programmieren

- 3 Pol Kabel vom Voltario T30 am Telemetrie Ausgang vom gebundenen Empfänger (zb GR-24) anstecken
- 2 Pol Kabel auf einen freien Steckplatz anstecken
- Sender und Empfänger Einschalten und ca 30 Sec warten
- am Sender nun „BASIS“ drücken
- auf „TELEMETRIE“
- „SENSOR“
- neben „ESC“ sollte nun „EIN“ stehen (**Bild**)
- „RÜCK“ drücken

Einstellungen Verändern (wie auf JETI BOX)

- ""BASIS“
- „TELEMETRIE“
- „EINSTELLEN/ANZEIGEN“
- „ENT sooft drücken bis „VOLTARIO“ kommt
- nun immer
- mit „ENT“ weiter
- mit „ESC“ retour
- mit „INC“runter
- mit „DEC“ rauf
- mit „SET“ zum Verändern anwählen
- und mit „INC“ oder „DEC“ verändern
- mit „SET“ wieder beenden

RESET der MIN/MAX Werte werden auch in diesem Menü durchgeführt!

